

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
34112A	Marcador ACB Dorsal	F.I.B.A



Marcador Electrónico para interior de 370 x 150 cm diseñando para grandes instalaciones deportivas donde se practiquen deportes colectivos como: baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano, etc. a nivel Profesional.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- + Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59)
- + Décimas de segundo en el último minuto
- + Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos
- + Visualización del número de periodo en juego
- + Indicación del número de faltas acumuladas del equipo Local y del equipo Visitante
- + Señalización del equipo con más de 5 faltas acumuladas
- + Indicación del número de tiempos muertos solicitados por cada uno de los dos equipos
- + Señalización del equipo en poder de la posesión o el servicio
- + Claxon manual y automático
- + Señalización del número del jugador y falta cometida
- + Señalización del número de dorsal (programable) de todos los jugadores de los dos equipos.
- + Indicación de la faltas acumuladas por cada uno de los jugadores
- + Consolas control programada para varios deportes de fácil manejo que se ubica en el interior de una maleta ABS

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Dimensiones exteriores: 370 x 150 x 8 cm.
- + Marcador diseñado para poder ser instalado fácilmente y de forma permanente en cualquier pared, soporte o columna mediante una barra metálica transversal ubicada en su parte trasera-superior (anclajes, tornillería y tacos incluidos).
- + Caja exterior metálica de color negro mate para que los dígitos tengan una excelente visibilidad.
- + Acceso de mantenimiento: Frontal.
- + Dígitos formados por leds de alta luminosidad con una perfecta visualización con una durabilidad aproximada de diez años.
- + Altura dígitos: 18, 21 y 25 cm.
- + Visibilidad: 100 mts.
- + Angulo de visión: 170°.
- + Señal sonora: Bocina neumática de 110db
- + Rotulación fija: En vinilo de color blanco.
- + Alimentación: 220 voltios.
- + Consumo eléctrico: 500 W.
- + Peso: 135 Kg.
- + La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la Consola de Control mediante el sistema Vía Radio o a través de cable. En cada instalación se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente interferencias. (Interconexionado entre marcador y consola NO INCLUIDO)
- + La Consola de control dispone de un display donde quedan reflejadas las anotaciones que aparecen en el marcador.